

### MP528B製品仕様

- ・外被覆  $\phi 3.5052 \sim \phi 4.8006$  [mm]
- ・導体外径  $\phi 0.321$  [mm] (AWG28)  
単線およびより線
- ・絶縁体外径  $\phi 0.610$  [mm]最大  
茶色対と橙色対が対角に配置された  
ケーブルを使用する場合はT568B配線  
での施工を推奨します


### ピン配列

ピン番号	8	7	6	5	4	3	2	1
T568B	茶	茶/白	緑	青/白	青	緑/白	橙	橙/白
T568A	茶	茶/白	橙	青/白	青	橙/白	緑	緑/白


### MP530B製品仕様

- ・外被覆  $\phi 3.099 \sim \phi 3.302$  [mm]
- ・導体外径  $\phi 0.255$  [mm] (AWG30)  
より線
- ・絶縁体外径  $\phi 0.533$  [mm]最大  
茶色対と橙色対が対角に配置された  
ケーブルを使用する場合はT568B配線  
での施工を推奨します

### MP528B




### MP530B




### ケーブルマネージャー


導体貫通穴・コンタクトスロット



1




2



図は実寸ではありません


3

ピン番号	8	7	6	5	4	3	2	1
T568B	茶	茶/白	緑	青/白	青	緑/白	橙	橙/白
T568A	茶	茶/白	橙	青/白	青	橙/白	緑	緑/白




4

8 — 1




5


ケーブルマネージャの  
向きを図のように合わせ  
導線を挿入します



6




7




8

余長を  
切り取ります




9




10

MPT5-8AS



MP528B及びMP530Bの成端には  
専用工具MPT5-8ASをご使用  
ください

11



技術のお問い合わせ◆  
パンドウイトネットワーク製品グループ

**PANDUIT**  
<http://www.panduit.co.jp>

E-mail: [jpn-info-d@panduit.com](mailto:jpn-info-d@panduit.com)  
FAX: 03-6863-6100  
TEL: 03-6863-6050